


Tajima

18V充電電池 6Ah

PT-LB1860




使用方法

- ・お買い上げ時は、十分に充電されていないため、充電電池保護機能が働いている場合があります。ご使用前に充電器で正しく充電してからご使用ください。

保管方法

- ・周囲温度が50℃以上上がる可能性のある場所（金属の箱や夏の車内など）に保管しないでください。劣化の原因になり、発煙、発火の恐れがあります。
- ・使用しないときは電池端子カバーをかぶせてください

電池端子カバー



本製品の廃棄について

- ・ご使用済みの本製品はリサイクルのため回収しております。お買い上げの販売店へご持参ください。
- ・ご使用済みの充電電池は一般家庭ゴミとして棄てないでください。棄てられた充電電池がゴミ収集車内などで破壊されて短絡し、発火・発煙の恐れがあります。

※充電電池は電力量が100Whを超える場合、危険物に分類されます。
・輸送の際は、輸送会社にお問い合わせの上、指示に従ってください。

△安全上のご注意

- 事故・破損・けがの原因になりますので、「安全上のご注意」と全ての記載内容をよくお読みの上、ご理解いただき、正しくお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる所に、この「安全上のご注意」と取扱説明書を必ず保管してください。
- 充電する際には専用充電器の取扱説明書をよくお読みの上、ご理解いただき、正しく充電してください。専用充電器以外では充電しないでください。
- 火への投入、加熱はしないでください。
- 釘を刺したり、衝撃を与えたりしないでください。
- 落としたり、何らかの損傷を受けた本製品は使用しないでください。
- 分解、修理、改造はしないでください。発火したり、異常動作する恐れがあります。
- 高温などの過酷な条件下では本製品から液漏れすることがあります。漏れ出た液体に不用意に触れないでください。
 - ・万が一、充電電池の液が目に入ったら、直ちにきれいな水で十分洗い医師の治療を受けてください。
 - ・充電電池の液は炎症ややけどの原因になることがあります。
- 異常・故障時には直ちに使用を中止してください。
- タジマ18V充電電池対象機器以外には使用しないでください。
 - ・対象機器の取扱説明書に従い、正しく使用してください。
- 発熱、発火、破裂の恐れがありますので、端子間をショートさせないでください。
- 雨中、湿った場所、濡れた場所で使用しないでください。
- 充電電池のロックが破損している場合は使用しないでください。